Série BDC

- Forme B
- Coupleur de bus avec pilote
- Protocole bus PROFIBUS DP, CANopen, CANopen sb, DeviceNet, EtherCAT, sercos III

Version	Coupleur de bus avec pilote
Température ambiante mini./maxi.	0 ... 50 °C
Tension de service des équipements électroniques	24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique	-15% / +20%
Courant absorbé par les équipements électroniques	0,05 A
Tension de service pour actionneurs	24 V CC
Somme des intensités pour actionneurs	3 A
Indice de protection	IP65
Nombre de bobines magnétiques,Maxi	32
Courant absorbé maxi bobine simple	0,1 mA
Suppression des impulsions parasites selon la norme	EN 61000-6-4
Anti-parasitage selon la norme	IEC 61000-6-2
Poids	0,29 kg

Données techniques

Référence	Protocole bus	Orifice	Orifice
		1	2
R412008537	PROFIBUS DP	Connecteur (mâle), M12x1, à 5 pôles, Codage B	Prise femelle, M12x1, à 5 pôles, Codage B
R412008538	CANopen	Connecteur (mâle), M12x1, à 5 pôles, Codage A	Prise femelle, M12x1, à 5 pôles, Codage A
R412008990	CANopen sb	Connecteur (mâle), M12x1, à 5 pôles, Codage A	Prise femelle, M12x1, à 5 pôles, Codage A
R412008539	DeviceNet	Connecteur (mâle), M12x1, à 5 pôles, Codage A	Prise femelle, M12x1, à 5 pôles, Codage A
R412009573	EtherCAT	Prise femelle, M12x1, à 5 pôles, Codage D	Prise femelle, M12x1, à 5 pôles, Codage D
R412009516	sercos III	Prise femelle, M12x1, à 5 pôles, Codage D	Prise femelle, M12x1, à 5 pôles, Codage D

Référence	Alimentation électrique
R412008537	Connecteur (mâle), M12, À 4 pôles, Codage A
R412008538	Connecteur (mâle), M12, À 4 pôles, Codage A
R412008990	Connecteur (mâle), M12, À 4 pôles, Codage A
R412008539	Connecteur (mâle), M12, À 4 pôles, Codage A
R412009573	Connecteur (mâle), M12, À 4 pôles, Codage A
R412009516	Connecteur (mâle), M12, À 4 pôles, Codage A

Livraison avec 2 vis et joint inclus, Vous trouverez dans le Media Centre les notices d'instruction suivantes pour :↩PROFIBUS DP : R412009414↩CANopen /-sb : R412009415↩DeviceNet : R412009416↩EtherCAT : R412012792↩sercos III : R412012610

Informations techniques

Nombre max. de distributeurs : 16 bistables ou 32 monostables
Les plans d'affectation du produit se trouvent dans le manuel d'utilisation ou contacter le service des ventes AVENTICS le plus proche.

Informations techniques

Matériau	
Boîtier	Aluminium coulé sous pression

Dimensions

Dimensions



X71 = Bus INX72 = Bus OUTX10 = Alimentation électrique